

Karta danych technicznych produktu

Parametry

SYCFXR8-8

Rama akumulatorowa wydłużająca czas podtrzymania dla zasilacza Symmetra PX 40 kW z 8 modułami akumulatorowymi i usługą rozruchu



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11208 V Napięcie wejściowe 113 fazy
Liczba kabli	1
Rodzaj akumulatora	VRLA
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Usługa rozruchu (Start-Up) Podręcznik użytkownika

Akumulatory i czas podtrzymania

Umiejscowienie akumulatora	Szafa akumulatorowa
Liczba bloków akumulatorów w szeregu	32
Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	8
Producent akumulatora	Panasonic
Sposób montaż urządzenia	Zamknięta szafa na akumulatory
Napięcie akumulatora	192 V

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	207 cm
Szerokość	58,4 cm
Głębokość	90,2 cm
Masa produktu	985 kg

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 5 Hz wykrywanie automatyczne
Number of input connectors	1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3F + uziemienie)

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Eurobat ogólnego zastosowania
----------------------	-------------------------------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3333 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	231,1 cm
Szerokość opakowania 1	101,6 cm
Długość opakowania 1	76,2 cm
Waga opakowania 1	1000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę
-----------	------------------------------