



## Q.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem antracyt aksamit

29806086

### Funkcje

- odliczanie wsteczne
- budzik z funkcją drzemki
- sleep timer
- regulacja poziomu głośności

### Kompatybilność

Do głośników na każdy kanał 4...8

### Elementy sterujące i wskaźniki

- obsługa poprzez lekkie dotknięcie powierzchni sensora (wyświetlacz)
- wskazywanie godziny i daty
- podświetlany, dotykowy wyświetlacz graficzny

### Połączenia

- radio UKF stereo z wyświetlaczem RDS
- zewnętrzne wejście audio, np. dla odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej

### Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50/60 Hz

### Częstotliwość

zakres częstotliwości (sygnał radiowy) 87,5...108 MHz

### Pomiary

Wejście rozszerzone wejście rozszerzenia do oddzielnego włączania/wyłączania

### Pamięć

Liczba pozycji w pamięci 16

#### Material

Kolor linii dekoracyjnej	antracyt
Kolor	antracyt
Kolor RAL	RAL 7021
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	aksamit

#### Wymiary

Głębokość montażu	33 mm
Wymiary wyświetlacza (szer. x wys.)	35 x 28 mm

#### Instalacja / Montaż

Montaż	montaż pojedynczy i kombinowany, śruba mocująca poprzez płytkę wsporczą
--------	---

#### Podłączenie

Przekrój przewodu	maks. 2,5 mm
Przekrój przewodu (głośnik)	maks. 1 mm
Połączenie	z 2 przyłączami głośników
- z zaciskami śrubowymi	

#### Ustawienia

- ręczne i automatyczne wyszukiwanie stacji

#### Dostawa

- z głośnikiem

#### Wyposażenie

- 8 pamięci nieulotnych nadajnika  
- odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji przy włączeniu radia

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z głośnikiem
-----------------------------------	--------------

#### Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	Berker Q.1/Q.3/Q.7