

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# BMXFCC053

Modicon X80, zestaw kablowy, złącze 40 pin, złącze 2 x HE10, do modułów wejść/wyjść M340, 0.5 m



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Formowany zestaw przewodów
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Formowany zestaw przewodów do podbaz Telefast Advantys ABE7
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dla modułu I/O z 40-torowym przyłączem
Liczba kabli	2
Przyłącza elektryczne	1 złącze 40 żył 2 złącza HE10
Długość kabla	0,5 m

### Parametry uzupełniające

Całkowita liczba przewodów	40
Sekcja przewodu	0,324 mm <sup>2</sup>
Masa produktu	0,21 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	20,0 cm
Długość opakowania 1	25,0 cm
Waga opakowania 1	235,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,65 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------