



Podgląd

Prezentacja	Network management card that remotely monitors and controls Schneider Electric Easy UPS. UPS management accessory that provides contact closures for remote monitoring.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Karty zarządzania sieci UPS
Dostarczane wyposażenie	Podręcznik użytkownika
Gama produktów	Easy UPS 1Ph Management Accessory Cards & Management Software

Parametry uzupełniające

Interfejs fizyczny	1 port RS232
Napięcie znamionowe	12 V prąd stały (DC)
Prąd znamionowy [In]	200 mA
Napięcie wyjściowe	24 V prąd stały (DC) 1 A dla wyjście przełącznika

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący

Parametry fizyczne

Wysokość	2,6 cm
Szerokość	5,2 cm
Głębokość	8,4 cm
Masa produktu	0,05 kg
Sposób montażu	-

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,801 cm
Szerokość opakowania 1	16,612 cm
Długość opakowania 1	12,395 cm
Waga opakowania 1	0,109 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	33 cm

Szerokość opakowania 2	23 cm
Długość opakowania 2	48 cm
Waga opakowania 2	54 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 year
-----------	--------