



Czujnik zmierzchowy, do zabudowy, do
EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400

EEN002

Konstrukcja

Montaż Wbudowana instalacja

Wymiary

Głębokość produktu	90 mm
Wysokość produktu	40 mm
Długość wycięcia	30 mm
	20 mm

Sterowanie oświetleniem

Zakres natężenia oświetlenia 5 / 2000 Lux

Instalacja / Montaż

Montaż powierzchnia

Podłączenie

Długość przewodu czujnikowego	1 m
Przekrój przewodu	2 x 0,75 mm

Ustawienia

Opóźnienie włączone	60 s
Opóźnienie wyłączone	80 s

Wyposażenie

Powiązane sondy (czujniki) czujnik oświetlenia

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-30...60 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-30...60 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa ELEKTRONIKA DOMOWA